



Produktbeschreibung

Der SCALA solo Mini-Controller ist abgesetzt und wird im sicheren Bereich innen installiert. Somit ist eine Manipulation der Tür von außen nicht möglich.

Bei der ersten Inbetriebnahme paaren sich der Mini-Controller und der Leser. Das heißt, sobald diese Komponenten angeschlossen und spannungsversorgt sind, werden die Komponenten unwiderruflich zu einem System verknüpft.

Für eine höhere Sicherheit bei der Verwendung des Betriebsmodus „nur PIN-Code“ kann dieser von 4 auf 6 Stellen erhöht werden.

Zusätzlich bietet die Auswahl der verschiedenen Betriebsmodi je nach Anforderung unterschiedliche Sicherheitslevel. Der Betriebsmodus „Ausweis in Kombination mit einem PIN-Code“ ist die höchste einstellbare Sicherheitsstufe.

Das Set SCALA solo besteht aus einem Mini-Controller und einem Leser mit PIN-Tastatur.

Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten

Mit Hilfe des Mastercodes können eine Vielzahl an Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten vorgenommen werden:

Betriebsart:

Bei der ersten Inbetriebnahme kann zwischen folgenden Modi gewählt werden:

Nutzer ausweis – SCALA solo akzeptiert ausschließlich Nutzer ausweise

Nutzer ausweis und PIN – Personen müssen sich immer mit einem Ausweis und anschließend mit einem PIN Code authentifizieren

Nur PIN Code

Nutzer ausweis oder PIN – in dieser Betriebsart können sich Nutzer entweder über einen Nutzer ausweis oder einen PIN Code identifizieren

PIN Code:

Bei der ersten Inbetriebnahme kann der Administrator die Länge des PIN Codes festlegen. Es kann zwischen einem 4- oder 6-stelligen Code ausgewählt werden.

Hinweis: je länger der PIN Code gewählt wird, desto höher ist die Sicherheit des Systems.

Freigabezeit:

Die Türfreigabezeit kann bei SCALA solo in Sekundenschritten von 1 bis 30 Sekunden eingestellt werden.

Tastaturtöne:

Die Tastaturtöne können aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Für die Programmierung bleiben die Tastaturtöne immer aktiv. Dies bietet neben der LED-Anzeige auch eine akustische Rückmeldung bei der Programmierung und vermeidet Falscheingaben.

Nutzer löschen:

Bei SCALA solo können sowohl einzelne Nutzer je eingelegtem Speicherplatz gelöscht werden als auch mehrere Nutzer über das Löschen hintereinander folgender Speicherplätze.

Dauerauf:

Beim Anlegen der Nutzer kann bei jedem Nutzer hinterlegt werden, ob dieser Dauerauf aktivieren darf.

Dauerzu:

Der Systemadministrator kann im Bedarfsfall eine Tür auf Dauerzu konfigurieren.

Botenfunktion:

Bei SCALA solo kann ein Einmal-Zutritt hinterlegt werden. Dieser ist so lange gültig, bis er verwendet wurde oder ein neuer Einmal-Code programmiert wurde.

Gastfunktion:

Es ist zudem möglich, eine Zutrittsberechtigung für eine bestimmte Anzahl an Tagen zu gewähren. Hierbei kann der Zutritt von einem bis 36 Tagen konfiguriert werden.

Vorteile auf einen Blick

- bis zu 99 Nutzer
- Programmierung über Tastatur
- LED für Statusanzeige
- sicherheitsrelevante Elektronik im Innenbereich unter Putz
- Prüfung der Zutrittsberechtigungen
- Zutrittskontrolle über: vier- oder 6-stelligen PIN-Code, Nutzerschein oder Kombination von PIN-Code und Nutzerschein
- vielseitige Freigabeoptionen
- Kurzzeitfreigabe
- Office Funktion mit Dauerfreigabe und Zeitbegrenzung für bestimmte Nutzer
- Hotel-Funktion für bis zu 36 Tage
- Boten-Funktion mit einmal gültigem PIN-Code
- variabel einstellbare Freigabezeit für barrierefreie Begehung der Tür

Lieferumfang

- 1 Stück SCALA Mini-Controller
- 1 Stück SCALA Leser mit PIN

Technische Daten

Betriebsnennspannung	12 bis 24 V DC +/- 15% mit Spannungsüberwachung
Versorgungsspannung	Über den SCALA Controller
Stromaufnahme	0,03 A
Version	Set

Artikelnummer	43551121-13--00
---------------	-----------------